

نحوه انتخاب یک مادربرد

انتخاب مادربرد ، یکی از تصمیمات مهم در زمان تهیه و یا ارتقاء یک کامپیوتر

است . انتخاب فوق ، علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد فعلی سیستم ، بیانگر

انعطاف سیستم در زمان ارتقاء نیز می باشد . قابلیت های فعلی یک کامپیوتر

و پتانسیل های ارتقاء آن در آینده ، جملگی به نوع مادربرد انتخابی بستگی

خواهد داشت . امروزه بر روی مادربردها ، پورت های پیشرفته ای نظیر(

IEEE ۱۳۹۴ و USB 2.0) و حتی کارت های (تراشه) صدای

شش کاناله و کنترل های RAID وجود داشته که می توان از آنان در زمان

ارتقاء سیستم و بدون نیاز به نصب امکانات جانبی دیگر ، استفاده بعمل

آورد . در زمان انتخاب یک مادربرد همواره سوالات متعددی در ذهن تهیه کننده

(خریدار) مطرح می گردد : مادربردها چگونه با یکدیگر مقایسه می گردند ؟

پارامترهای سنجش و وزن هر کدام چیست ؟ (پردازنده ها ، نوع تراشه ها ،

نحوه ارتباط با دستگاههای ذخیره سازی) . معیار انتخاب یک مادربرد چیست

؟ Chip set های یک مادربرد بیانگر چه واقعیت هائی می باشند ؟ امکانات یک

مادربرد چه تاثیراتی را در حیات فعلی و آتی سیستم بدنیال خواهد

داشت ؟ میزان کارایی و کیفیت یک سیستم تا چه میزان وابسته به پتانسیل های

مادربرد می باشد ؟ موارد فوق ، نمونه سوالاتی است که در زمان انتخاب یک

مادربرد در ذهن تهیه کنندگان مطرح می گردد. در این مقاله قصد داریم به برخی از پرسش های متداول در زمینه انتخاب یک مادربرد پاسخ داده و از این رهگذر با ضوابط و معیارهای انتخاب صحیح یک مادربرد بیشتر آشنا شویم.

جایگاه مادربرد مادربرد، پردازنده و حافظه سه عنصر حیاتی در کامپیوتر بوده که در زمان انتخاب مادربرد، سرنوشت پردازنده و حافظه نیز بنوعی رقم خواهد خورد. انتخاب مناسب یک مادربرد از جمله تصمیمات مهمی است که دامنه آن گریبانگیر تجهیزات سخت افزاری دیگر نیز خواهد شد. انتخاب یک مادربرد قدیمی و از رده خارج (ولو اینکه در حال حاضر پاسخگوی نیازها و خواسته ها باشد) می تواند زمینه بروز مسائل متعددی در ارتباط با ارتقاء و افزایش توان عملیاتی کامپیوتر در آینده را بدنبال داشته باشد . فراموش نکنیم ما کامپیوتر را نه بخارط خود بلکه بخارط اجرای برنامه ها (در حال حاضر و آینده) تهیه می نمائیم.

ویژگی های مهم از مهمترین ویژگی های مرتبط با مادربرد، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

مادربرد، عملیاتی حیاتی و مهم نظیر روتینگ Chip Set دارد . دیسک به حافظه و پردازنده را انجام و این اطمینان را بوجود می آورد

که تمامی دستگاههای جانبی و کارت های الحاقی، قادر به گفتگو (

ارتباط) با پردازنده می باشند. تولید کنندگان مادربردها، با افزودن

چیپ ست های متفاوت بر روی مادربرد تولیدی خود نظیر کنترلر

RAID و پورت های Fireware، قابلیت های مادربرد تولیدی خود

نسبت به سایر محصولات مشابه را نشان می دهد.

چیپ ست های موجود بر روی یک مادربرد، باعث اعمال محدودیت در

رابطه با انتخاب نوع پردازنده، حافظه و سایر تجهیزات جانبی دیگر

نظیر کارت گرافیک، کارت صدا و پورت های USB 2.0 می گردد.)

برخی از امکانات فوق نظیر کارت صدا، می تواند بعنوان پتانسیل های

ذاتی همراه مادربرد ارائه گردد). اغلب مادربردهایی که از یک نوع

مشابه Chip set استفاده می نمایند، ویژگی های متعارفی را به

اشتراک گذاشته (به ارث رسیده از Chip set) و کارآئی آنان در

اکثر موارد مشابه می باشد. آگاهی از نوع پردازنده، حافظه، سرعت

کنترل کننده IDE، کارت گرافیک و صدا، می تواند کمک مناسبی در

خصوص انتخاب مادربرد را ارائه نماید (خصوصاً در مواردیکه از

Chip set مشابه استفاده می گردد).

• پردازنده: تولید کنندگان مادربرد در برخی حالات، فهرست

مادربردهای تولیدی خود را بر اساس نوع سوکتی که مادربرد حمایت

می نماید ، ارائه می نمایند. مثلاً "سوکت ۴۷۸" برای P4 و سوکت A برای Athlon . در اکثر کاربردهای تجاری ، کاربران تفاوت مشهودی را در ارتباط با سرعت بین دو پردازنده Athlon و P4 مشاهده نمی نمایند در حالیکه ممکن است تفاوت قیمت آنان مشهود باشد. به حال نوع و سرعت پردازنده ای که می تواند همراه یک مادر برد استفاده شود ، یکی از نکات مهم در رابطه با انتخاب مادربرد است .

• **حافظه :** امروزه اکثر مادربردها از حافظه های SDRAM DDR

(Double Date Rate) استفاده می نمایند . البته هنوز مادر برد هائی نیز وجود دارد که از RDRAM یا Rambus استفاده می نمایند . (تعداد این نوع از مادربردها اندک است) حافظه های DDR دارای سرعت های مختلفی بوده و پیشنهاد می شود که سریعترین نوعی را که مادربرد حمایت می نماید ، انتخاب گردد . تولید کنندگان مادربرد حافظه های DDR را بر اساس سرعت Clock و یا پهنای باند تقسیم می نمایند . سرعت این نوع از حافظه ها (DDR) به ترتیب از کندترین به سریعترین نوع ، بصورت زیر می باشد :

DDR200 (aka PC1600) , DDR266 (PC2100)

DDR333(PC2700) , DDR400(PC3200)

بردهایی که از RDRAM استفاده می نمایند دارای Chip set اینتل

یا E850 می باشند. این نوع از حافظه ها (RDRAM) می

بایست بمنظور افزایش کارآئی ، بصورت زوج بر روی مادربرد

استفاده شده و اسلات های خالی توسط CRIMM تکمیل (پر)

گردند.حافظه های RDRAM قادر به تامین پهنای باند بالای مورد

نیاز برنامه هایی با حجم عملیات سنگین در ارتباط با حافظه، می

باشند. (برنامه های ویرایش فیلم های ویدیوئی و یا بازیهای سه بعدی

گرافیکی). قیمت حافظه های RDRAM نسبت به حافظه های DDR

دو برابر است. حافظه های RDRAM در حال حاضر با دو سرعت

متفاوت ارائه می گردند : PC1066 و PC800 . در صورت انتخاب

پردازنده ای از نوع P4 که بر روی BUS با سرعت ۵۳۳ مگاهرتز

اجراء می گردد، سرعت بیشتر پردازنده معیار اصلی انتخاب قرار گیرد.

در زمان انتخاب حافظه ، می بایست تعداد سوکت های DIMM و

RIMM موجود بر روی مادربرد بهمراه حداقل حافظه قابل نصب بر

روی آن دقیقاً " بررسی گردد.

• **صدا و گرافیک** : اکثر مادربردهای موجود دارای کارت صدا بوده و

بندرت می توان مادربردی را یافت که قادر این قابلیت باشد. آخرین مدل

مادر بردها دارای چیپ ست دیجیتالی صدای ۶ کاناله بوده که برای بازی ها و فایل های MP3 مناسب تر می باشد. در صورتیکه قصد نصب یک کارت صدا بر روی مادر برد بمنظور افزایش کیفیت صدا وجود داشته باشد ، می توان با استفاده از Jumper و یا BIOS سیستم ، کارت صدای موجود بر روی مادربرد (OnBoard) را غیرفعال و از کارت صدای مورد نظر خود استفاده نمود. در صورتیکه بخواهیم از بازی های کامپیووتری استفاده نمائیم که دارای گرافیک سه بعدی می باشند ، می بایست کارت گرافیک موجود بر روی مادربرد را غیرفعال و یک کارت گرافیک متناسب با نوع نیاز را بر روی مادر برد نصب نمود. در این رابطه لازم است به این نکته دقت شود که مادربرد انتخابی دارای اسلات AGP باشد . امروزه اکثر کارت های گرافیکی موجود از اسلات AGP بمنظور ارتباط با کامپیووتر استفاده می نمایند.

* نحوه ارتباط با دستگاه های ذخیره سازی : اکثر مادربردها، با استفاده از یک کنترلر IDE از درایوهای ATA/100 یا ATA/133 پشتیبانی می نمایند. بر اساس مطالعات انجام شده، تقاؤت بین دو استاندارد فوق بسیار ناچیز بوده و این امر نمی تواند تاثیر چندانی در رابطه با انتخاب یک مادربرد را داشته باشد. انتخاب مادربردهایی که توانایی پشتیبانی از RAID را دارند بسیار حائز اهمیت است . با استفاده از

کنترلر فوق ، می توان بر روی یک کامپیوتر از دو هارددیسک بطور همزمان استفاده نمود. بدین ترتیب ، اطلاعات بر روی دو هارددیسک ذخیره و در صورت خرابی یک هارددیسک ، می توان از هارددیسک دیگر استفاده نمود. (تهیه یک کنترلر RAID بتنها می مقرن بصرفه نبوده و لازم است در زمان انتخاب ، مادربردی برگزیده شود که از RAID حمایت می نماید).

• ارتباطات (اتصالات) : اکثر مادربردها دارای پورت هایی نظیر :

اترنت، USB2.0 و FireWire می باشند. برخی از مادربردهای جدید ، دارای امکاناتی بمنظور خواندن Flash Memory می باشند. اخیراً مادربردهایی به نام Legacy free مطرح شده اند که نیازی به پورت های جداگانه نداشته و تمامی پورت ها بطور مختصر در یک پورت تعبیه شده اند.

تشریح مشخصات در اکثر موارد تهیه یک مادربرد جدید همراه با خرید پردازنده و حافظه اصلی نیز می باشد. بدین دلیل لازم است بررسی لازم در خصوص تاثیر این قطعات بر کارآئی مادربرد نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرد. فراموش نکنیم که همواره پردازنده های جدید و با سرعت بالا دارای قیمت بمراتب بالاتری نسبت به نمونه های قبل از خود بوده و در صورتیکه

ضرورتی به استفاده از پردازنده های جدید ، سریع و در عین حال گران وجود ندارد ، می توان با توجه به نوع نیاز خود از پردازنده های دیگر(با سرعت کمتر نسبت به آخرین مدل های موجود) که با مادربرد انتخابی نیز مطابقت می نمایند ، اس تفادة نمود.

یکی از اجزاء مهم هر مادربرد ، Chip set می باشد که اطلاعات متنوعی را در ارتباط با توانائی مادربرد مشخص می نماید . نوع پردازنده و حافظه ای که مادربرد می تواند حمایت نماید ، برخاسته از نوع Chip set یک مادربرد است

در برخی حالات نوع Chip set موجود بر روی یک مادربرد ، بیانگر نوع پورت های صدا ، ویدئو و کارت شبکه نیز می باشد (عناصر فوق بصورت onboard بر روی مادربرد تعییه می شوند) . در زمان انتخاب یک مادربرد لازم است به این نکته دقت شود که تفاوت بسیار بالائی بین مادربردها از لحاظ قیمت وجود نداشته و می توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب مادربردی را انتخاب نمود که دارای امکانات جانبی نظیر کارت شبکه و کنترلر RAID باشد . (تفاوت قیمت بین این نوع از مادربردها با مادربردهایی که قادر به امکانات فوق ، می باشند زیاد نمی باشد) .

پارامترهای زیر را می توان در زمان انتخاب یک مادربرد در نظر گرفت :

• **حمایت از پردازنده :** قادر به حمایت از پردازنده های رایج نمی باشد .

پیشنهادی : قادر به حمایت از پردازنده های AMD و یا اینتل

باشد . حداکثر : قادر به حمایت از پردازنده های AMD و یا اینتل

باشد . توانائی مادربرد انتخابی در رابطه با حمایت از پردازنده های

موجود ، یکی از تضمیمات مهم در زمینه انتخاب یک مادربرد است (

حمایت از پردازنده های خانواده AMD و یا اینتل) .

• **نوع حافظه :** DDR 200/266 داقل :

پیشنهادی : DDR266/333 یا Rambus PC800/1066

حداکثر : DDR333/400 یا Rambus PC1066 نوع و سرعت حافظه

ای که بهمراه یک مادربرد نصب می گردد ، تاثیر مستقیمی بر کارآئی

و در عین حال قیمت یک کامپیوتر دارد . حافظه های Rambus ، قابل

استفاده بر روی تعداد اندکی از مادربردها بوده و قیمت آنان بمراتب

بیشتر از حافظه های SDRAM می باشد .

• **اتصالات جانبی :** USB 1.1 داقل :

پیشنهادی : USB 2.0 در صورت امکان FireWire

حداکثر : 2.0 FireWire و USB

در صورتیکه تصمیم به تهیه تجهیزات جانبی نظیر چاپگر ، دوربین های

دیجیتال و درایوهای خارجی CD-RW وجود داشته باشد (در آینده) ،

پیشنهاد می گردد مادربردی تهیه گردد که دارای پورت های USB2.0 و Firewire باشد.

• عناصر مجتمع و پیوسته : حداقل : کارت صدا

پیشنهادی : کارت صدای دیجیتالی، کارت شبکه و در صورت امکان پشتیبانی از ویدئو حداکثر: کارت صدای دیجیتالی و کارت شبکه اکثر مادربردها دارای امکانات از قبل تعیین شده ای در رابطه با کارت صدا می باشند (Onboard) . در مادربردهای پیشرفت‌تر امکانات لازم در خصوص کارت های صدای ۶ کاناله دیجیتال و کارت شبکه نیز پیش‌بینی شده است. برخی از مادربردها دارای تراشه های لازم بمنظور حمایت از گرافیک بوده که باعث کاهش هزینه ها خصوصا" در رابطه با کاربرانی می گردد که نوع استفاده آنان از کامپیوتر، ضرورت وجود کارت های گرافیک قدرتمند را کم رنگ می نماید.

• نحوه ارتقای با دستگاههای ذخیره سازی :

حداقل : ATA/100 ATA/133 پیشنهادی : ATA/133 در صورت امکان RAID

حداکثر : Serial ATA/133. RAID

سرعت اینترفیس هارد دیسک و سایر دستگاههای IDE استفاده شده را مشخص می نماید. استاندارد جدید Serial ATA در مادربردهای

جديد استفاده مى شود(افزايش سرعت اينترفيسيون). برخى از مادربردها

امکان استفاده از RAID را فراهم مى نمایند. در چنین مواردي مى

توان از دو هارديسيک در يك سистем استفاده بعمل آورده. بدین ترتيب

كارآئي سистем افزايش و در موارديكه يكى از هارديسيک ها با مشكل

مواجه شود، امكان استفاده از هارد ديسك دوم وجود خواهد داشت.

نکاتی در رابطه با تهيه مادربرد

• **بررسی Chip sets.** تولید کنندگان متعددی اقدام به تولید

مى نمایند. شرکت هائي مانند Intel، SIS، Via، NVida اكثري چipe

هاي موجود در بازار را توليد نموده و مى توان تمامی آنان را به دو

گروه عمده تقسيم نمود: چipe هائي که از پردازنده هاي اينتل حمایت

مى نمایند و چipe هائي که از پردازنده هاي AMD پشتيباني مى

نمایند. Chip sets، مشخص کننده نوع حافظه، سرعت پردازنده و

نوع تجهيزات جانبی نظير صدا و ویدئو مى باشد که مادربرد قادر به

حمایت از آنان مى باشد.

• **عدم تهيه سريعترین پردازنده:** تهيه سريعترین پردازنده موجود،

مستلزم پرداخت هزينه بالائي خواهد بود. سرعت آخرین پردازنده با

يك و يا دو مدل پائين تر، تفاوت محسوسی خواهد داشت.

• تهیه سریعترین حافظه ای که مادربرد قادر به حمایت از آن می باشد .

تفاوت مشهودی در ارتباط با کارآئی سیستم و در مواردیکه از حافظه های با سرعت پائین تر استفاده می شود ، وجود نخواهد داشت ولی در صورتیکه تصمیم به افزایش حافظه در آینده گرفته شود ، پیدا نمودن حافظه ای با همان ظرفیت بسیار راحت تر خواهد بود(با توجه به این واقعیت که ممکن است در زمان افزایش حافظه ، پیدا نمودن حافظه های قدیمی مشکلات خاص خود را دارا باشد) .

• توجه به بروز برخی از مشکلات مرتبط با کارت های گرافیک همراه مادربرد . چیپ ست هائی که امکانات گرافیک را بهمراه مادربرد ارائه می نمایند (Onboard) ، بخشی از حافظه سیستم را جهت ذخیره اطلاعات گرافیکی ، استفاده نموده که همین موضوع می تواند کاهش کارآئی سیستم را بدنبال داشته باشد. پیشنهاد می گردد در صورت تهیه مادربردی با قابلیت فوق ، چیپ گرافیکی آنرا غیر فعال و از یک کارت گرافیکی ارزان قیمت استفاده گردد. در صورتیکه در آینده قصد استفاده از گرافیک بالا وجود داشته باشد ، می توان مادربردی را انتخاب که دارای اینترفیس AGP باشد.

• تهیه مادربردی با مشخصات بیش از نیاز فعلی . در زمان انتخاب یک مادربرد سعی گردد ، مادربردی انتخاب گردد که امکان حمایت از

RAID ، کارت شبکه، پورت USB2 و FireWire را دارا باشد.

استفاده از چنین مادربردهایی از لحاظ اقتصادی نیز مقرن بصرفه

بوده و در صورت نیاز به استفاده از قابلیت های فوق ، می توان از

پتانسیل های مادربرد استفاده نمود (بدون هزینه مجدد) .